

高频振动电机

ELECTRIC MOTOR



HKM55LF(J)



HKM75LF(J)



HKM100LF(J)



HKM75LF型底座



CR100LF型底座

- ★体积小、转速高，振捣效果出众，运行噪音低。
- ★采用单根螺栓固定结构，安装与拆卸便捷高效。
- ★配备变频机组控制，可根据制品工况灵活调节振动频率。
- ★产品密封性能优异，耐高温，可随模具一同蒸养，安全可靠、经久耐用。



配套变频机组使用

规格参数表

型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (A)	频率 (Hz)	离心力 (kN)	底座类型	重量 (kg)
HKM55LF(J)	550	380	1.6	120	8.8	HKM75LF	16.5
HKM75LF(J)	750	380	2.1	120	11.6		21.3
HKM80LF(J)	800	380	2.2	120	17.3	CR100LF	20.5
HKM100LF(J)	1,000	380	2.8	120	23.0		22.3



安装方法

采用单根螺栓固定，实现快速拆装同时能确保稳定传振，通过调节振动频率避免共振，实现低噪音振捣。

- 1.底座固定到模具后，将电机插销插入底座；
- 2.以插销为支点，向上抬起电机至安装位置；
- 3.将底座上的固定螺栓卡入到电机螺栓槽内，用扳手拧紧螺母完成锁紧。

※关于螺母锁紧扭矩，请参考说明书。

