
DYNASET


PARTNER OF YOUR MACHINE

HG 液压发电机

MADE IN FINLAND








HG 液压发生器可将移动机械、车辆或船只的液压动力转换为高质量电力，供所有交流电源电器使用。最佳功率尺寸比！

DYNASET 可为移动应用提供可靠的车载电力，确保随时无缝供电，即使在驾驶过程中也是如此。它可用于任何电动设备，包括电动工具、照明、加热、冷却、焊接和备用电源，从而提高机器的多功能性和移动效率。

输出数据	HG
功率范围	3.5-80 kW
频率范围	50 - 60 赫兹



DYNASET

PARTNER OF YOUR MACHINE

HG 液压发电机

		HG3.5	HG5	HG6.5	HG9F	HG10	HG12	HG19	HG19
输出特性									
功率	**kVA**	3.5	5	6.5	9	10	12	19	19
电压	**VAC**	230	230	230	230	230	230	230	230
		/ -	/ -	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400
IP (NEMA)		23	23	23	23	23	23	23	23
液压功率要求									
最小液压流量	**l/min**	18	23	37	52	52	56	66	83
	(gpm)	(4.76)	(6.08)	(9.78)	(13.74)	(13.74)	(14.80)	(17.44)	(21.93)
最大压力	**bar**	250	250	210	210	210	210	260	280
	(psi)	(3,626)	(3,626)	(3,046)	(3,046)	(3,046)	(3,046)	(3,771)	(4,061)

		HG26	HG26	HG35	HG35	HG45	HG65	HG70	HG80
输出特性									
功率	**kVA**	26	26	35	35	45	65	80	80
电压	**VAC**	230	230	230	230	230	230	230	230
		/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400	/ 400
IP (NEMA)		23	23	23	23	23	23	23	23
液压功率要求									
最小液压流量	**l/min**	83	106	103	137	93	123	183	183
	(gpm)	(21.93)	(28.01)	(27.21)	(36.20)	(24.57)	(32.50)	(48.35)	(48.35)
最大压力	**bar**	300	250	300	250	420	420	420	420
	(psi)	(4,351)	(3,626)	(4,351)	(3,626)	(6,092)	(6,092)	(6,092)	(6,092)